




RLI050C12W01シリーズ取扱説明書 ●この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要な時にお読みください。安全に正しくお使い頂くために、必ずお読みください。

ラスタバナナ


各部の名称



使用方法


〈本製品の充電〉

【付属の充電コードを使用してType-Cポートから充電する】




- ① 付属の充電コードを本製品のType-Cポートに接続します。
- ② 充電コードのUSBコネクタをUSBポートを搭載した充電器または、パソコン等のUSBポートへ差込みます。
- ③ 充電がはじまると本製品の電池残量表示LEDインジケータが点滅します。
- ④ 充電が完了したら充電コードをUSBポートから取り外し、本製品から充電コードを取り外してください。

本製品の充電状態は電池残量表示LEDインジケータで確認できます。




〈機器への給電〉



充電には機器の充電に対応したUSBケーブルが必要です。

- ※本製品はUSBポートが搭載されたバッテリーです。使用する機器に対応したUSBケーブルを使用してiPad、タブレット端末、iPhone、スマートフォン等を充電することができます。
- ※充電には別途各機種に対応したUSBケーブルが必要です。
- ※付属の充電コードは本製品を充電する為に設計されております。USB Type-Cに対応した機種でも付属の充電コードでは充電が開始されない場合がございます。

機器の充電中に電池残量表示LEDでバッテリー残量を確認できます。



本製品のバッテリー充電に関するご注意

- パソコンのUSBポートから充電する場合はパソコンの電源をONにしてご使用ください。
- パソコンのUSBポートに、他の動作機器が接続されていますと、パソコンが不安定になる場合がございます。
- 本製品をUSBハブ経由で使用する際は、USBハブに付属のACアダプタを接続した上で使用してください。他の周辺機器と同時使用すると大量の電流を要する為、バッテリー本体の充電時間が長かったり、充電が出来ない場合がございます。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 濡れた手で充電器やコネクタに触れないでください。
- 使用中に異臭、発熱、発煙、などの異常があった場合や、万が一、水や液体が入った場合直ちに使用を中止してください。
- 絶対にショート、分解、改造などしないでください。火災や感電、故障、事故の原因となります。
- 指定の機器での補充充電以外には使用しないでください。
- 使用中、機器本体及び本製品より多少の熱が発生する場合がございますのでご注意ください。

ご注意

誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 本製品のご使用の前に、必ず機器本体の取扱説明書に記載されている注意事項等をお読みください。本製品の機能に関する記述をよくご理解の上、安全に正しくご使用ください。
- 充電式電池は長期間放置すると自己放電していることがありますので、ご使用前に電池残量を確認し残量が少ない場合は充電してからご使用ください。
- 保管後6ヶ月を経過した場合、再度本体を満充電してください。本体の電池残量が少ない場合には長期間保管をしないでください。本体の電池容量が著しく短くなる事や使用できなくなる事があります。
- 必要以上の連続充電をしないでください。本製品が満充電になったら、必ず電源から外してください。
- 本製品のポートからコネクタを抜き差しするときは、必ずプラスチック部分を持って行い、コードを強く引っ張ったりして負担をかけないでください。またコードが濡れたら使用しないでください。
- 炎天下や降雪時の屋外、車内など40℃以上0℃以下となる場所、直射日光の当たる場所、ほこり、振動の多い場所、湿気や水濡れが多い場所などでの使用や保管はお止めください。
- 幼児の手の届く場所を避けて保管してください。
- 本製品を廃棄する際は「充電式電池リサイクル協力店」に加入の電気店またはスーパーなどに置いてあるリサイクルボックスに適切にお入れください。
- 本製品のポートや充電コードのコネクタ・近辺が汚れたりほこりがついた時は速やかに本製品を電源や機器本体より外し、乾いた布で拭きとってから使用してください。コネクタ等の接続部分に異物が混入すると火災や感電、故障、事故、の原因となります。
- 電源ボタンを押しても全く電源が入らない状態で放電した機器は本製品では充電出来ません。一部完全放電から復帰可能な機種もありますが、復帰まで20分以上かかる場合もあります。
- 機器本体の取扱説明書にも記載されていますが、機器本体に登録された電話帳、音楽ファイル、セーブデータなどの各種メモリーは、本製品の使用に関与する原因によって消失する可能性があります。本製品の使用時に万が一メモリーが消失しても弊社では一切の責任を負いません。データのバックアップを取るなどでメモリーが消失しても困らないようにしてからご使用ください。
- 本製品を投げたり、衝撃を与えたり、コネクタを無理矢理機器本体や本製品に差し込まないでください。
- コネクタを裏向きに差し込む機種があります。接続方向を間違えて無理に差し込むとコネクタを破損し、ショートやメモリーの消失を起こす危険性があります。十分に注意して接続してください。
- 機器の電池パックは必ず装着した状態で、本製品をご使用ください。はずして使用しますと、故障の原因となります。また、電池パックが古かったり、故障している場合は充電できません。その場合は新しい電池パックと交換してください。また、スマートフォンの電池パックは過放電すると寿命が著しく短くなります。
- 満充電までの時間は機種や、使用環境によって異なります。
- 充電状態は機器本体の液晶画面の表示でご確認ください。
- 本製品は一時的な補充充電を目的とした充電器です。機器本体の電池/バッテリーの状態や使用状況によっては十分な効果が得られない場合があります。
- 本製品の使用により肌に異常が現れた場合は、使用を中止して医師の診断を受けてください。
- 本製品は日本国内でのみ使用することを前提に設計、製造されております。国外の使用トラブル等は受け付けかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の使用中に起こる機器の破損、故障、人体への影響のトラブルの責任は一切弊社では負うことが出来ません。
- スマートフォンの使用法は弊社ではサポートしておりません。また適合する機器での使用であってもすべての状況で動作を保障するものではありません。あらかじめご了承ください。
- 万が一、製造上の原因により不良品があった場合は、同製品または同製品との交換を致します。ご対応の際に販売店のレシート又は領収書が必要になる場合がございますので、レシート及び領収書は必ずご保管しておいてください。尚製品の保証期間は買い上げ日より6ヶ月以内です。



Li-ion10

リチウムイオン電池
輸入事業者株式会社ラスタバナナ



製品に関する

適合機種の確認

お問い合わせ

はコチラ

△ラスタバナナサポートページ
<https://www.rastabanana.com/support/>

輸入元: 株式会社ラスタバナナ
販売元: 株式会社テレホンリース
〒460-0001 名古屋市中区三の1-13-1