参ラスタバナナ。

RTWS08 第1版

Bluetooth® 完全ワイヤレスイヤホン RTWS08シリーズ

取扱説明書

お買い上げありがとうございます。

この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そ のあと大切に保管し、必要なときお読みください。安全に 正しくお使いいただく為に、必ずお読みください。

■安全上のご注意

『誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が あり、その切迫の度合いが高い内容』を示しています。

- ●本製品の充電式電池(リチウムイオン電池)が液もれした 場合は素手では触らない
- 充電式電池の液体が目に入った場合は、目をこすらず、すぐ に水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師の 診断を受けてください。失明の原因となる恐れがあります。
- 充電式電池の液体が皮膚や衣服に付着した場合もすぐに きれいな水で洗い流してください。皮膚に違和感のある場合 は医師の診察を受けてください。

警告

『誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が 想定される内容』を示しています。

- ●本製品を病院内や医療機器の近くで使用しない 電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与える 恐れがあります。医療機関の屋内では使用しないでください。 ●航空機内などワイヤレス機器の使用が禁止・制限された場
- 所ではその指示に従う 電波が影響をおよぼし、機械の誤作動による事故の原因と
- ●「自動車」「バイク」「自転車」などの運転中は使用しない
- 周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因となる恐れがあります。 ●踏切や駅のホーム、自動車の通る道、工事現場等、周囲の
- 音が聞こえないと危険を伴う場所では使用しない 交通事故の原因となる恐れがあります。
- ●乳幼児の手の届く場所にはおかない 誤飲の恐れがあり、窒息などの原因となる恐れがあります。
- ●火の中に入れない、加熱しない 液漏れ、発熱、発火、破裂の原因になります。
- ●水の中に入れない 感雷・火災の原因になります。
- ●強い衝撃を与えない
- 破損・故障の原因になります。
- ●修理および、分解、改造をしない 液漏れ、感電・火災またはケガの原因になります。
- ■異常に気づいたら使用を中止する
- 異音、異臭、発煙、発熱、損傷に気づいたらすぐに使用を中 IFL てください。

『誤った取扱いをすると 人が隨実を負う可能性が規定される 内容』や「物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

- ○本製品をご使用の前に、必ずスマートフォン本体の取扱説 明書に記載されているイヤホンマイクに関する項目や注意 事項等をよくお読みの上、安全に正しくご使用ください。
- 接続する機器の音量調節機能設定をよくご確認ください 最大の設定になっている場合、お客様の耳を痛める恐れも ありますので十分にご注意ください。
- 水、飲み物、ペットの尿など、液体がかかったらただちに使用 を中止してください。

安全にお使いいただく為に必ずお空りください

- ○本製品の使用により肌に異常があらわれた場合は、使用を 中止し医師の診断を受けてください。
- ○使用温度範囲内の環境で充電、使用してください。 ○本製品を充電する際は充電端子から充電してください。
- ○高温直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、ホコリの多 い場所を避けて保管してください
- ○機器に保存されたデータ(電話帳など電話機に登録された各種メモリーやメディアファイル等)は、本製品の使用に関わらず 予期せず破損・消失する可能性があります。メモリーの控えを手 帳などに取るか、データのバックアップを取る等して、メモリーが 消失しても困らない様にしてからご使用ください。
- ○本製品の使用は日本国内に限ります。国外での使用時のト ラブル等は一切責任を負いません。
- ○木製品の使用に関して 上記の注音に従われたい場合 誤った使用方法、用途外の使用による事故、故障、破損、メ モリー内容の消失等の補償はお受け致しかねますので、予 めご了承ください。
- ○本製品の使用(機器との接続を含む)、または使用不能から 生ずる付随的な損害(通話内容の変化・消失、利益の損 失、それらに伴う諸曹用など)に関して、当社は責任を負いか ねますので予めご了承ください。

■使用上のご注意

電波について・

- ・本製品は、電波法に基づいて工事設計認証を受けていま すので、無線局の免許は不要です。 ・本製品は、工事設計認証を受けています。分解および改造
- を行うと法律で罰せられることがあります。 ・本製品は日本国の電波法に適合した製品であり、他の国の
- 法律・安全規格には適合しない場合があるため、日本国内 で使用してください。
- 本製品と同一周波数帯(2.4GHz)の電波を使用する機器 (無線LANを使用する機器・電子レンジなど)の影響によっ て音声が途切れるなど電波干渉による障害が発生すること があります。本製品と同一周波数帯(2.4GHz)の電波を使 用する機器からは離れてご使用ください。

通信距離について-

・障害物や他の電子機器との電波干渉の影響を受け、通信 距離内でも音切れが発生する場合があります。そのような場 合は、本製品を接続先機器の近くで使用してください。

内蔵の充電式電池について-


- バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品 です。バッテリーの消耗は、特性であり故障ではありません
- 十分に充電した状能で使用時間が短くなったり、使用できなく なった場合は電池の寿命となります。(電池の交換はできません)
- 本製品を使用せず長期間保管していた場合、バッテリー性 能は低下しますが、充放電を繰り返すことで性能が回復する ことがあります。


本製品を処分する場合

Bluetooth機器の回収を行っている小型家電リサイクル回収 拠点※にお持ち込みいただくか、お住まいの地方自治体の廃 棄処分方法に従ってください。※小型家電リサイクル回収拠 占によって回収品目が異なる場合があります。

■内容物/各部の名称

製品本体





付屋品



充電用ケーブル(データ通信はできません。)





イヤーキャップ S, L(Mは製品本体に出荷時装着済み)



販売元: 製造元: 株式会社テレホンリース 株式会社ラスタバナナ 〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-13-1

RTWSO8 かんたん接続方法

※イヤホンをケースに入れてからご使用ください。

充電ケースからイヤホンを取り出す と電源がONになります。



左耳用(L)と右耳用(R)のイヤホンの うち、どちらか一方のLEDが赤と白に 点滅し、もう一方のLEDが消灯したら イヤホン同士が自動接続されています。




▲この状態になったらOK!

スマートフォン等のBluetooth®設 定をONにして本製品を検索します。

Bluetooth







4 検出された「RTWS08」をタップし 両耳のイヤホンのLEDが消灯すると 接続が完了します。





動画でRTWSO8の接続方法が確認できます。



◀こちらのQRコードを読み取り視聴いただけます。

「ーコードリーダーの使用方法は機器本体の取扱説明書でご確認下さい。 Veb閲覧には各社の定めるパケット通信料がかかります。

https://www.rastabanana.com/movie30.html


■使用方法

1.充電する(充電ケース)




- ①付属の充電用ケーブルを充電ケースの充電端子(USB Type-C)とお手持ちのパソコンもしくはUSBポート付充電 器に接続します。
- ② 布雷が開始すると布雷ケースのLEDインジケーターが占減します。 ③LEDインジケーターが点灯に変わったら充電完了です。 ④充電用USBケーブルを取り外します。
- ※充電の目安は電池切れの状態から約1.5時間です。 ※製品本体を充電ケースに入れた状能でも充電可能です。

2.充電する(製品本体)



- ①製品本体を充電ケースに入れます。
- ②製品本体の通知LEDが赤色で点灯したら充電が開始します。 ③充電が完了した製品本体は、通知LEDが消灯します。
- ※充電の目安は電池切れの状態から約1時間です。
- ※製品本体が満充電になると、充電ケースは過充電防止の 為出力を停止します。
- ※充電ケースにイヤホンの電池残量を表示する機能はありません。 製品本体を入れても充電が開始しない場合は充電ケース の充電が切れています。充電ケースを充電してください。(満 充電の充電ケースの場合0%のイヤホンを約2回充電する ことが可能です)
- ※ケースの電池残量が少なくなるとケースのLEDインジケー ターが点滅します。

3.電源のオン/オフ



充電ケースを使用した電源のオン/オフ

- 電源オン: 製品本体を充電ケースから取り出します。通知LED が赤色と白色に点滅します。その際スピーカーから音 声ガイダンス(Power on)が鳴ります。
- 電源オフ: 充電ケースに製品本体を入れます。その後に充電
- 充電ケースから取り出した製品本体の機能ボタンを使用した 雷源のオン/オフ
- 電源オン:機能ボタンを5秒間長押しします。通知LEDが赤色 と白色に点滅します。その際スピーカーから音声ガイ ダンス(Power on)が鳴ります。
- 電源オフ:機能ボタンを5秒間 長押しします。通知LEDが消灯 します。その際スピーカーから音声ガイダンス (Power off)が鳴ります。

4.製品本体(L)と(R)の接続



木製品は接続機器とペアリング(木製品を機器に初期登録す る操作)する前に、製品本体のLRを接続する必要があります。

①製品本体(L)と(R)の電源をオンにします。

スピーカーから音声ガイダンス(Power on)が鳴ります。

②10秒以内に製品本体(L)と(R)が自動接続します。

交互に点滅し、もう一方の通知LEDが消灯します。その際ス ピーカーからビープ音が鳴ります。

5.接続先機器とのペアリング

木製品を使用するためには お使いの機器と木製品をペアリン グ(本製品を機器に初期登録する操作)する必要があります。 ※接続先の機種やOS(システム)のバージョンによっては操作方 法が異なる場合があります。接続先機器の取扱説明書に記載 のBluetoothの接続方法の項目と合わせてお読みください。

1.本製品をペアリングモードにする

- ①製品本体(L)と(R)の電源をオンにします。
- スピーカーから音声ガイダンス (Power on) が鳴ります。

②製品本体(L)と(R)が自動接続します。

- 製品本体(L)と(R)のうち、どちらか一方の通知LEDが赤白 交互に点滅し、もう一方の通知LEDが消灯します。その際ス ピーカーからビーブ音が鳴ります。
- ペアリング可能な状態になりました。
- ※製品本体(L)と(R)が接続されている事を確認して、次の項 目の操作を行ってください。

2.接続先機器で本製品を検索する

- ①スマートフォン等の接続先機器のBluetooth機能設定にて ペアリング可能な機器を検索してください。
- ②しばらくすると検索結果に「RTWS08」が表示されます。

3.接続先機器で本製品を登録する

- 梅索結果に表示された「RTWS08」を選択します。 製品木体の通知I FDが 消灯します。その際スピーカーから 音声ガイダンス(Connected)の通知があります。
- ペアリングが完了しました。
- ※接続先の機器によってはパスワード(PIN/パスキーと呼ば れる場合があります)の入力が必要になる場合があります。 その場合は"0000"を入力してください。
- ※製品本体(L)と(R)が接続されていない場合は、接続先の 検索結果に「RTWS08」が2個表示されます。接続先とペ アリングする事は可能ですが 片側のみのペアリングとなり ステレオでの視聴は行えません。

2回目以降の接続について

- ①製品本体の電源をオンにします。 ②接続先機器のBluetooth機能を有効にします。
- ③自動的に接続されます。
- ※自動的に接続しない場合は接続先機器に表示されて いるリストから、「RTWS08」を選択してください。

主なペアリング方法

iOSの場合(iPhone / iPad / iPod等)

【設定】 ▶ 【Bluetooth】 ▶ BluetoothをONにする。 ▶ 【RTWS08】を選択 ▶ 接続完了

Androidの場合(スマートフォン/タブレット)

【設定】 ▶【無線とネットワーク】 ▶【Bluetooth】 BluetoothをONにする。▶【RTWS08】を選択 ▶ 接続完了

※上記は一例です。

ペアリング方法の詳細は接続先機器の取扱説明書に記載 のBluetoothの接続方法をご確認ください。

6.ハンズフリー通話をする

電話を受けて、通話を開始・・・・・・機能ボタン(1回短押し) 着信を拒否・・・・・・機能ボタン(2秒間長押し)

※着信音については本製品のヘッドホンから鳴りますが すべて の環境で保証するものではありません。接続機器と本製品との 組み合わせによって異なります。 ※接続先機器によっては、本製品と接続中でも接続機器本体か

(涌話時)

11-11-11
通話を終了・・・・・・機能ボタン(2秒間長押し
音量調整(大きくする)・・・・・・(R)の機能ボタン(1回短押し
音量調整(小さくする)・・・・・・・(L)の機能ボタン(1回短押し
※すべての接続機器及び組み合わせでご使用いただける事
保証するものではありません。

片耳での視聴・通話について

ら着信音が鳴る場合があります。

【4.製品本体(L)と(R)の接続】と【5.接続先とのペアリン グ』が完了すると 製品本体(L)と(B)のいずれか片側のみ でのご使用も可能になります。ご使用になられる側の製品本 体のみ電源をオンにしてご利用ください。

※片耳での使用時機能ボタンは使用中のイヤホンに割り当 てられた動作をします。(例)1回短押しをした場合、【R使 用時】音量調整(大きく)、【L使用時】音量調整(小さく)

通話時のマイクについて

製品本体(L)と(R)が接続された状態の場合、通話時は(L) (R)いずれかのマイクが使用されます。片耳で使用する場合 は、電源が入っている側の製品本体のマイクが使用されます。

7.音楽を聴く

接続先機器を操作し、音楽再生アプリケーションを起動してください。 再生・・・・・・・・・・・機能ボタン(2回短押し)

〈視聴中〉

- 停止・・・・・・・・・・機能ボタン(2回短押し) 曲送り・・・・・・(R)の機能ボタン(2秒間長押し) 曲戻1, · · · · · · · · (L) の機能ボタン(2秒間長押し 音量調整(大きくする)・・・・・・(R)の機能ボタン(1回短押し 音量調整 (小さくする)・・・・・・・(L) の機能ボタン (1回短押し
- ※Bluetoothの(A2DP)音声出力に対応していない接続機 器およびアプリケーションでは、本製品を使用して音楽を聴 く事はできません。
- ※Bluetoothの(AVRCP)リモコン操作に対応していない接続 機器およびアプリケーションでは、本製品のボタン操作での再 生・停止/曲送り・曲戻し/音量調整を行う事はできません。 ※音量調整は接続機器およびアプリケーションと連動しない
- 場合がございます。また、音量調整時及び音量最大・最小 時に電子音が鳴る場合がございます。

8.再ペアリング

利用中に接続できないなどの不調を感じた場合は再ペアリン グを行ってください。 ①【接続先機器のBluetooth機能設定で「RTWS08」をペア

リング解除/削除します。 ②充電ケースに製品本体を入れ、製品本体の電源をオフにし

③充電ケースから製品本体を取り出し、製品本体(L)と(R)の 雷源をオンにします。

④使用方法の【4.製品本体(L)と(R)の接続】【5.接続先機 器とのペアリング】を行い、再ペアリングをしてください。

解決しない場合は接続先の機器を再起動の上、①から行っ

機能ボタン主要操作の一覧

	ボタン操作	LEDの状態			
電源オン	機能ボタン(約5秒長押し)	点滅			
電源オフ	機能ボタン(約5秒長押し)	消灯			
通話					
着信応答	機能ボタン (1回短押し)	消灯(操作による変化無し)			
着信拒否	機能ボタン(約2秒長押し)	消灯(操作による変化無し)			
終話	機能ボタン(約2秒長押し)	消灯(操作による変化無し)			
音量調整(大きく)	機能ボタンR (1回短押し)	消灯(操作による変化無し)			
音量調整(小さく)	機能ボタンL(1回短押し)	消灯(操作による変化無し)			
音楽の視聴					
音楽の再生	機能ボタン (2回短押し)	消灯(操作による変化無し)			

日米の舟土	作的形と小グン	(2凹22件し)	月以 (殊作による変化悪し)	
音楽の停止	機能ボタン	(2回短押し)	消灯(操作による変化無し)	
音楽の曲送り	機能ボタンR	(約2秒長押し)	消灯(操作による変化無し)	
音楽の曲戻し	機能ボタンL	(約2秒長押し)	消灯(操作による変化無し)	
音量調整(大きく)	機能ボタンR	(1回短押し)	消灯(操作による変化無し)	
会量細数(小なく)	操作ぜかい	(1同結集)	当所(場外によるかん毎1)	

主な電子音・音声ガイダンス

	電子音・音声ガイダンス	LEDの状態		
電源オン	Power on	赤白点滅		
電源オフ	Power off	消灯		
LRの接続完了	ビープ音	片側が赤白点滅、もう一方は消灯		
接続先機器接続完了	Connected	消灯(操作による変化無し)		
接続先機器接続解除	Disconnected	片側が赤白点灯、もう一方は消灯		
電池切れが近い	Please charge	消灯(操作による変化無し)		

- Phoneは米国及びその他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。 OSは、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

電源が入らない ・電池残量が少なくなっています。付属 の充電ケーブルを使用し十分に充電 してからお使いください。 ・本製品がペアリングモードになってい ペアリングの際に、接

■困ったときは

音楽が聞こえない

手に声が届かない

続先機器で輸出でき るか、確認してください。 接続失機器の Blustooth 機能を-接続元候器の DIUEIOGII 1987年 度無効にした後で再度有効にしてくだ さい。検出されるまでに10秒程度時間

がかかる場合があります。 ペアリング後に接続さ

・複数の機器とペアリングを行った場合、別の機器に接続されている場合 があります。別の機器の接続を解除す ろか Bluetooth機能をOFFにしても ら再度接続してください。 ・接続先機器の Bluetooth 機能を-

度無効にした後で再度有効にしてく さい。検出されるまでに10秒程度時間 がかかる場合があります。

接続先機器がA2DPに対応している ことをご確認ください。 音量がOになっている場合があります。

接続先機器で音量を調節してください

音楽は聞こえるが、 ボタンで操作できない 接続先機器がAVRCPに対応してい ることをご確認ください。

(ハンズフリー通話時) 接続先機器がHFPまたはHSPに対 相手の音声が聞こえ ・接続先機器がFFFまだはFISFに対応していることをご確認ください。・接続先機器によっては音声の出力先

を選択する必要がある場合がありま す。接続先の取扱説明書をご確認

・接続先機器がHFPまたはHSPに対 応していることをご確認ください。

接続失機器によってけマイクの入り 接続元慨奋によっては、コノッハハ 元を選択する必要がある場合があり す。接続先の取扱説明書をご確認く

充電中に電源がONに ならない 製品保護の為、充電中は電源がOFF 音切れやノイズが聞こ ・電波干渉を受けている可能性があり

ます。障害物や他の電子機器から離 手等で製品本体を覆っている場合は、

覆うのをやめてください。 ・接続先機器と本製品の距離が離れ 音声ガイダンス ています。接続先機器と本製品を近づけてください。

製品本体(L)もしくは 電源をOFFにしたい方の製品本体を (R) どちらか一方の電 充電ケースに入れる、もしくは機能ボタ 源をOFFにしたい ンを使い電源をOFFにしてください。

※接続先機器の操作方法は弊社でサポートしておりません。 接続先機器の取扱説明書に記載のBluetoothの接続方法の項 目をお読みください。